



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»  
ФИЛИАЛ «НИЖНОВЭНЕРГО»  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
«БАЛАХНИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  
Почтовый адрес: 606400, Россия, г. Балахна,  
ул. Свердлова, 29  
Тел.: (83144) 6-13-08  
Факс: (83144) 6-13-08  
e-mail: info@nbl.mrsk-cp.ru, сайт: www.mrsk-cp.ru

08.05.19

№ МРЭ-ННЭ/МЭ/13/817

На \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Главе администрации  
Городецкого муниципального  
района  
Беспалову В.В.

## Информационное письмо

**В целях предотвращения несчастных случаев надлежит строго выполнять особые условия использования территорий, расположенных в границах охранных зон электроустановок**

**Охранная зона ВЛ** - это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов: для ВЛ 0,4 кВ - 2 м; ВЛ 6-10 кВ - 10 м (ВЛЗ, размещенных в границах населенных пунктов - 5 м); ВЛ 35 кВ - 15 м; ВЛ 110 кВ - 20 м; ВЛ 220 кВ - 25 м.

**Охранная зона КЛ** - это участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м (для КЛ напряжением до 1000 В, проходящих в городах под тротуарами, на расстоянии 1,0 м и 0,6 м в сторону проезжей части улицы и в сторону зданий и сооружений, соответственно).

**Охранная зона подстанции (ТП, РП)** - это зона вокруг подстанции (ТП, РП) в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения (строительной части) по периметру на расстоянии: для ТП и РП 6-10 кВ - 10 м, ПС 35 кВ - 15 м; ПС 110 кВ - 20 м; ПС 220 кВ - 25 м.

### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Предупреждения, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

3. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Предупреждения, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

#### **При необходимости выполнения работ в охранный зоне воздушных линий электропередачи**

#### **ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ:**

1. Получить от предприятия электросетей письменное разрешение на производство работ.

2. При работе с применением грузоподъемных машин и механизмов оформить наряд-допуск.

Проинструктировать работников производящих работы, о выполнении «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», условий производства работ в охранный зоне и требований представителя электрических сетей по обеспечению сохранности линий электропередачи и безопасности людей.

За повреждение электрических сетей напряжением до и свыше 1000 Вольт виновные привлекаются к административной ответственности на основании статьи 9.7. Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

За повреждение электрических сетей свыше 1000 Вольт виновные привлекаются к административной ответственности на основании статьи 9.8. Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

За нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки виновные привлекаются к административной ответственности на основании статьи 9.11. Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

В случае приведения в негодность объектов энергетики, на основании статьи 215.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность, а также с лиц, виновных в повреждении линий электропередачи взыскиваются убытки, причиненные предприятию электрических сетей.

**Заместитель начальника по техническим**

**вопросам-главный инженер ПО «БЭС»**

**В.В. Трусов**